

大町市文化会館舞台照明設備概要

電源容量	3φ4W 60Hz 400kVA
負荷回路	234回路
調光器	丸茂電機 マリオネットスター プリセットフェーダー100本3段

名称	概要	回路数	容量	備考
フロSUS	T型*16 1回路2口	8	3kW	CEC-II*4 MS-II*4
1SUS	T型*32 サスパッチ	16	3kW	CEC-II*16 MS-II*15 DMX回線*2
2SUS	T型*32 サスパッチ	16	3kW	CEC-II*16 MS-II*15 DMX回線*2
3SUS	T型*32 サスパッチ	16	3kW	CEC-II*16 MS-II*15 DMX回線*2
4SUS	T型*32 サスパッチ	16	3kW	CEC-II*2 MS-II*15 DMX回線*2
1BO	200W 切替8回路 19*4色		3kW	#W #72 #W #78
2BO	200W 切替8回路 19*4色		3kW	#W #72 #W #78
3BO	200W 切替8回路 19*4色		3kW	#W #72 #W #78
UH	500W 36*4色	16	6kW	#71 #72 #63 #22
LH	300w 18*4色	12	3kW	#72 #59 #22 #40 上下中各4回路
Fr(下)	T型コンセント*20 5色	10	3kW	CEC-II*4 CSQ*14 2回路7キ 下3段各4台 上2段各3台
Fr(上)	T型コンセント*20 5色	10	3kW	CEC-II*4 CSQ*14 2回路7キ 下3段各4台 上2段各3台
1CL	T型コンセント*36	18	3kW	CMQ*30 ERQ-15*1 8台3色+6台1色 または 6台5色 7キ1回路
2CL	C型コンセント*24	12	6kW	CLQ*12(10インチ) 2kw/ケルビンスポット*2
花道フット	100W*32(上・下各) 片側2色	4	3kW	1回路1口
フロコンセント(下)	C型コンセント*20	20	3kW	1回路1口 上手のみF1~F4
フロコンセント(上)	C型コンセント*24	24	3kW	1回路2口
フロコンセント(前)	C型コンセント*8	4	3kW	1回路1口
フロコンセント(奥)	C型コンセント*3	3	3kW	1回路1口
鳥屋コンセント	C型コンセント 上・下各2	4	3kW	1回路1口
オケビコンセント	C型コンセント*8	4	3kW	1回路2口 花道フットと差替え
天反ライト	QCO型300W*42	6	3kW	3SUSと切替え

		数量		
コード・変換	T-T2又	30		
	C-T2又	10		
	C-T3又	10		
	C-C2又	5		
	T-T2m	20		
	T-T5m	10		
	T-T10m	10		
	C-T5m	30		
	C-A10m	20		
	効果器	ダブルマシン	2	
		エフェクトマシン	1	
		エフェクトパターンPV型		雲・雨・雪・炎 各2
		先玉 SDZ4"	4	
先玉 SDZ6"		4		
先玉 SDZ8"		4		
先玉 SDZ10"		4		
先玉 SDZ12"		4		
マスキングキャリアケース		2		
マスキングアダプター		2		
CCD-P	2			
ミラーボール	1	吊り・置き両用 楕円形		
スタンド類	Loスタンド	15		
	Hiスタンド	4		
	ハンガー	10	アルミ44	
	ベース	18		
	バンドア	6	8インチ	
	バンドア FQH用	6		
スポット	3連アーム	4		
	CEC-II	18	スタンド付	
	DF500w	8		
	CEC500w	8		
	ソースフォー	12	26°	
	EPQ1kw	2		
	FQH	6		
	パーライト 500w VN	16		
パーライト 500w N	28			

特電	3相4線式 100v 75kw		
	3相3線式 200v 30kw		